

*AuroraMultimedia*Webアクセス型ネットワーク制御システム
WACI NX-PAND (WACI NX ポート増設用ユニット)

【概要】

WACI NX-PANDは、WACI NX+ またはWACI NX Jr.のポート増設用ユニットです。制御機器の増設により、WACIのポート数が不足した場合などに効果的です。WACI NX-PANDは最大2台までの増設が可能なので、小規模から大規模なシステムの制御まで幅広く利用することができます。

WACI NX-PAND単体では動作しません。WACI NX+ またはWACI NX Jr.専用の拡張ユニットです。

【特長】

- 簡単にWACI本体に増設可能
- IR出力ポート×4 追加 (シリアルとしても利用可能 送信のみ)
- リレー接点×4 追加
- DSPポート×4 追加
- シリアルポート×5 追加

【概略仕様】

仕様は予告無く変更することがあります

WACI NX-PAND	
IR出力ポート	4ポート (IRシリアルとして利用可能 送信のみ)
リレー接点	4ポート (端子台12ピン×1)
DSPポート	4ポート (端子台6ピン×1)
シリアルポート	5ポート RS232C (Dsub9ピンオス×3 端子台5ピン(TX1/RX1/GND/RX2/TX2) ×1)
電源アダプタ	なし
電源電圧	本体から供給
消費電力	約5W
外形寸法	105.40(H) × 85.27(W) × 25.40(D) mm 突起物含まず
質量	約0.3kg
使用温度範囲	0 ~ 40
使用湿度範囲	10% ~ 90%
保存温度範囲	-10 ~ 55
保存湿度範囲	10% ~ 90%